

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/excursion-hxa-km-modul-wzmacniacza-do-zabudowy-p-6561.html>



Excursion HXA-KM - moduł wzmacniacza do zabudowy

Cena	479,00 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Numer katalogowy	EX-060
Producent	Excursion

Opis produktu

Excursion HXA-KM

Moduł z 1-kanalowym wzmacniaczem o mocy 120/200W (4Ω/2Ω) wraz z niezbędnym wyposażeniem regulacyjnym przeznaczony do łatwej zabudowy w wyciętym prostokątnym otworze, np w boczku bagażnika samochodu. Moduł posiada uszczelnione wszystkie złącza i regulatory przedniego panelu, dzięki czemu bardzo dobrze nadaje się również do zamontowania bezpośrednio w ścianie obudowy (skrzyni) subwoofera pasywnego, zamieniając go w subwoofer aktywny oszczędzający sporo miejsca w samochodzie. W zestawie znajduje się zdalny regulator głośności subwoofera z przewodem.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE:

- Ilość kanałów: 1
- Moc wyj. RMS/4Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x120 W
- Moc wyj. RMS/2Ω (nap. zasil. 14,4V): 1x200 W
- Moc wyj. RMS/1Ω: nieobsługiwane
- Pasma przenoszenia: 20 - 300 Hz
- Maks. poziom zniekształceń THD: 0,4 %
- Sygnal/Szum (S/N Ratio): > 90 dB
- Czułość wejść dla sygnału RCA (LOW Level): 0,3 - 4,5 V
- Czułość wejść dla sygnału głośnikowego (HIGH Level): 1,0 - 12,0 V
- Filtr dolnoprzepustowy LPF z płynną regulacją: 40 - 200 Hz
- Filtr górnoprzepustowy (Subsonic) trwale załączony: 20 Hz
- Bass BOOST - płynna regulacja wzmocnienia niskich częstotliwości: 0 - 12dB /45Hz
- PHASE - przełącznik zmiany fazy sygnału audio: 0 / 180 stopni
- Wejście sygnału audio INPUT LOW LEVEL (poziom RCA)**: 2 gniazda RCA (kanał prawy/lewy).
- Wejście sygnału audio INPUT HIGH LEVEL (poziom głośnikowy)**: gniazdo 6-pin + wtyk z wiązką podłączaną do kabli głośnikowych
- Złącze zasilania dla kabli o przekroju do 10 mm²:
 - +12V - konektor do podłączenia stałego napięcia zasilającego +12V
 - GND - konektor do podłączenia masy zasilania (-12V)
 - REM - konektor do podłączenia przewodu "Remote" z radioodtwarzacza dla sterowania załączaniem i wyłączaniem wzmacniacza
- AUTO ON/OFF - przełącznik wyboru sposobu załączania i wyłączania wzmacniacza:
 - pozycja OFF, jeśli sterowanie wzmacniaczem odbywa się poprzez podanie na konektor REM napięcia sterującego +12V z radioodtwarzacza
 - pozycja ON, jeśli sterowanie wzmacniaczem odbywa się automatycznie po wykryciu sygnału audio na kablach głośnikowych (działa tylko przy korzystaniu z wejścia sygnałowego HIGH LEVEL).
- REMOTE - gniazdo do podłączenia zdalnego regulatora poziomu głośności subwoofera (regulator z przewodem znajduje się w zestawie).

-
- Kontrolki POWER / ALARM - podczas normalnej pracy świeci kontrolka zielona. Jeżeli wystąpi jakiś problem (np. zadziała zabezpieczenie wykrywające zwarcie na przewodach), to zaświeci się kontrolka czerwona.
 - Napięcie pracy: 10-15 V
 - Bezpiecznik: 25 A
 - Wymiary: 183 x 210 mm

**** UWAGA!** - Nigdy nie należy podłączać sygnału wejściowego jednocześnie w tym samym czasie do wejść HIGH Level i LOW Level.