Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 08:57

Link do produktu: https://www.poweraudio.pl/monacor-pa-40120-4-strefowy-wzmacniacz-pa-p-2270.html



# Monacor PA-40120, 4-strefowy wzmacniacz PA

| | |
|---|---|
| Cena | **5 540,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępność - 3 dni** |
| Producent | **Monacor** |

## Opis produktu

**MONACOR PA-40120**
**4-strefowy wzmacniacz PA**




z 4 aktywnymi wyjściami 120W.

Możliwość przypisania każdego z wejść do jednego z 4 wyjść pozwala na kierowanie różnych sygnałów do poszczególnych stref. Kierowanie komunikatów do jednej strefy nie powoduje wyciszenia pozostałych.

Wzmacniacz współpracuje z 4-strefowym mikrofonem PA-4000RC oraz mikrofonem strażaka PA-4000FMP z wbudowaną pamięcią komunikatów, co pozwala na stworzenie strefowego systemu rozgłaszania np. w szkole.

- 4 x 120$W_{RMS}$
- 4 strefy, sterowane osobno
- 3 wejścia mikr./linia oraz 2 wejścia liniowe
- Wbudowany głośnik odsłuchowy
- Gong oraz syrena mogą być włączane zdalnie przez zewnętrzny przycisk monostabilny
- Korektory barwy, regulatory głośności master, diodowy wskaźnik poziomu, sterowany temp. wentylator
- Zasilanie phantom dla mikrofonów elektretowych
- Złącze dla mikrofonu PA-4000PTT
- Możliwość podłączenia 4 mikrofonów strażaka PA-4000FMP
- Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

### DANE TECHNICZNE:

| | |
|---|---|
| Moc wyjściowa | 4 x 120$W_{RMS}$, 4 x 170$W_{MAX}$ |
| Mikr./linia 1-3 | 2.5mV/5kΩ, 0.3V/15kΩ |

| | |
|---|---|
| | 0.3V/15kΩ |
| Liniowe 4-5 | |
| Głośniki | 4 x 4Ω, |
| | 4 x 70V/100V<br>0.775V/200Ω |
| Przedwzmacniacz | 0.775V/3kΩ |
| Record | |
| Pasmo przenoszenia | 45-20 000Hz<br>±10dB/100Hz |
| Niskie | ±10dB/10kHz |
| Wysokie | > 70dB, ważony "A" |
| Mikr. | > 90dB, ważony "A" |
| Linia | |
| THD | < 1% |
| Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
| Zasilanie | 230V˜/50Hz/1500VA, |
| | 24V prąd stały /40A |
| Wymiary | 482x90x377mm, 2U |
| Waga | 22.1kg |
| Mikr./linia | 3 x 6.3mm/XLR (combo) |
| Linia | 2 x RCA L/P |
| Mikrofon z włącznikiem | 1 x RJ-45 |
| Alarm | 4 x RJ-45 |
| Przycisk monostab. gongu | terminale śrubowe |
| Przedwzmacniacz | 4 x terminale śrubowe |
| Głośniki | 4 x terminale śrubowe |
| Monitor | 1 x 6.3mm |
| Record | 1 x RCA L/P |
| 230V˜ | kabel zasilający |
| 24V prąd stały | terminale śrubowe |