

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/hollywood-hlc-30-konwerter-highlow-premium-p-6534.html>

Hollywood HLC-30 - konwerter High/Low Premium

Cena	162,00 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Numer katalogowy	HE-4031
Producent	Hollywood Energetic

Opis produktu

Hollywood Energetic HLC-30

Wysokiej jakości 2-kanalowy konwerter High/Low klasy Premium obniżający poziom sygnału audio z wyjść głośnikowych radioodtwarzacza do poziomu wejść sygnałowych RCA stosowanych w większości uniwersalnych wzmacniaczy samochodowych. Umożliwia podłączenie 2-kanalowego wzmacniacza mocy do radioodtwarzacza, który nie posiada liniowych wyjść sygnału audio RCA (CINCH). Konwerter został wyposażony w 2 niezależne kanały, filtr redukujący zakłócenie z instalacji samochodu oraz układ "Auto Turn ON/OFF REMOTE" do automatycznego załączania i wyłączania wzmacniacza. Dzięki zastosowaniu elementów elektronicznych SMD o wysokiej jakości oraz zaawansowanych procesów obróbki sygnału audio, konwerter zapewnia bardzo dobre brzmienie muzyki o znacznie lepszej jakości niż w przypadku wielu innych podobnych urządzeń w niższej cenie.

- wysokiej klasy 2-kanalowy konwerter sygnału audio High/Low w wersji dla instalatorów (bez obudowy)
- bardzo dobra jakość dźwięku
- technologia SMD
- układ "Auto Turn ON/OFF REMOTE" - generuje napięcie na wyjściu REMOTE (+12V, Max. 100mA) do załączania i wyłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy
- przeznaczony dla radioodtwarzaczy o mocy wyjściowej do 2x50W RMS
- 2 kanały wejściowe o poziomie sygnału głośnikowego (High Level)
- 2 kanały wyjściowe o poziomie sygnału RCA (Low Level)
- filtr ograniczający zakłócenia od układu zapłonowego samochodu
- małe wymiary ułatwiające montaż - płytka 35 x 49 mm

OPIS POŁĄCZEŃ :

- Gniazda 2 x RCA
wyjścia sygnału audio o poziomie RCA (Low) dla kanału lewego i prawego podłączane do wejść RCA we wzmacniaczu mocy
- Sekcja zasilania i wyjście Remote do sterowania wzmacniaczem - opis na płytce
Gnd - przewód czarny - masa zasilania (-12V) - podłączyć do masy zasilania radia, wzmacniacza lub do karoserii pojazdu
Batt - przewód czerwony - zasilanie (+12V) - podłączyć do przewodu +12V/ACC (zał./wył. stacyką samochodu), np. przy złączu instalacji dla radioodtwarzacza
Rem - przewód niebieski - wyjście Remote (nap. wyj. +12V / prąd maksymalny 100mA) do załączania/wyłączania wzmacniacza - podłączyć do wejścia Remote we wzmacniaczu

-
- Sekcja wejść sygnału audio o poziomie głośnikowym (High) - opis na przewodach (nie na płytce)
przewód biały (LF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału lewego o polaryzacji dodatniej (+)
przewód biało-czarny (LF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału lewego o polaryzacji ujemnej (-)
przewód szary (RF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału prawego o polaryzacji dodatniej (+)
przewód szaro-czarny (RF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla kanału prawego o polaryzacji ujemnej (-)

Konwerter może być zamontowany w pobliżu radioodtwarzacza, głośników lub bezpośrednio przy wzmacniaczu, o ile nie występują w tych miejscach urządzenia lub instalacje, będące źródłem silnych zakłóceń elektrycznych.