

Link do produktu: <https://www.poweraudio.pl/hollywood-hlc-40-konwerter-highlow-premium-p-6535.html>



Hollywood HLC-40 - konwerter High/Low Premium

Cena	230,00 zł
Czas wysyłki	Do 3 dni
Numer katalogowy	HE-4036
Producent	Hollywood Energetic

Opis produktu

Hollywood Energetic HLC-40

Wysokiej jakości 4-kanalowy konwerter High/Low klasy Premium obniżający poziom sygnału audio z wyjść głośnikowych radioodtwarzacza do poziomu wejść sygnałowych RCA stosowanych w większości uniwersalnych wzmacniaczy samochodowych. Umożliwia podłączenie 4-kanalowego wzmacniacza mocy do radioodtwarzacza, który nie posiada liniowych wyjść sygnału audio RCA (CINCH). Konwerter został wyposażony w 4 niezależne kanały, filtr redukujący zakłócenie z instalacji samochodu oraz układ "Auto Turn ON/OFF REMOTE" do automatycznego załączania i wyłączania wzmacniacza. Dzięki zastosowaniu elementów elektronicznych SMD o wysokiej jakości oraz zaawansowanych procesów obróbki sygnału audio, konwerter zapewnia bardzo dobre brzmienie muzyki o znacznie lepszej jakości niż w przypadku wielu innych podobnych urządzeń w niższej cenie.

- wysokiej klasy 4-kanalowy konwerter sygnału audio High/Low w wersji dla instalatorów (bez obudowy)
- bardzo dobra jakość dźwięku
- technologia SMD
- układ "Auto Turn ON/OFF REMOTE" - generuje napięcie na wyjściu REMOTE (+12V, Max. 100mA) do załączania i wyłączania zewnętrznego wzmacniacza mocy
- przeznaczony dla radioodtwarzaczy o mocy wyjściowej do 4x50W RMS
- 4 kanały wejściowe o poziomie sygnału głośnikowego (High Level)
- 4 kanały wyjściowe o poziomie sygnału RCA (Low Level)
- filtr ograniczający zakłócenia od układu zapłonowego samochodu
- małe wymiary ułatwiające montaż - płytka 50 x 65 mm

OPIS POŁĄCZEŃ :

- Gniazda 4 x RCA
wyjścia sygnału audio o poziomie RCA (Low) dla kanału lewego i prawego (przód i tył) podłączane do wejść RCA we wzmacniaczu mocy
- Sekcja zasilania i wyjście Remote do sterowania wzmacniaczem - opis na płytce
Gnd - przewód czarny - masa zasilania (-12V) - podłączyć do masy zasilania radia, wzmacniacza lub do karoserii pojazdu
Batt - przewód czerwony - zasilanie (+12V) - podłączyć do przewodu +12V/ACC (zał./wył. stacyką samochodu), np. przy złączu instalacji dla radioodtwarzacza
Rem - przewód niebieski - wyjście REMOTE (nap. wyj. +12V / prąd maksymalny 100mA) do załączania/wyłączania wzmacniacza - podłączyć do wejścia Remote we wzmacniaczu

-
- **Sekcja wejść sygnału audio o poziomie głośnikowym (High) - opis na przewodach (nie na płytce)**
 - przewód biały (LF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla przedniego lewego kanału o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód biało-czarny (LF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla przedniego lewego kanału o polaryzacji ujemnej (-)
 - przewód szary (RF+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla przedniego prawego kanału o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód szaro-czarny (RF-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla przedniego prawego kanału o polaryzacji ujemnej (-)
 - przewód zielony (LR+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla tylnego lewego kanału o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód zielono-czarny (LR-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla tylnego lewego kanału o polaryzacji ujemnej (-)
 - przewód fioletowy (RR+) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla tylnego prawego kanału o polaryzacji dodatniej (+)
 - przewód fioletowo-czarny (RR-) – podłączyć do wyjścia głośnikowego z radia dla tylnego prawego kanału o polaryzacji ujemnej (-)

Konwerter może być zamontowany w pobliżu radioodtwarzacza, głośników lub bezpośrednio przy wzmacniaczu, o ile nie występują w tych miejscach urządzenia lub instalacje, będące źródłem silnych zakłóceń elektrycznych.